

Gem disse vejledninger. Disse sikkerhedsvejledninger indeholder de vigtige oplysninger, der skal følges i forbindelse med installationen af **Green Motion ladere** i henhold til proceduren, der er beskrevet i **Green Motion lader**-installationsvejledningen. Instruktionerne skal læses omhyggeligt og forstås, før udstyret tages i brug og de skal gemmes til senere brug. **Green Motion ladere** er udelukkende produkter beregnet til opladning af elektriske køretøjer, og installationen skal udføres i et miljø med temperaturgrænser som angivet i produktdatabladene og installationsvejledningerne, hvor der ikke er risiko for farlig kontaminering. **BEMÆRK: Installation, ibrugtagning, vedligeholdelse eller eftermontering af laderen skal udføres af kvalificerede og autoriserede elektrikere, som er ansvarlige for overholdelse af eksisterende standarder og lokale installationsregler.**

LOGISTIK

- Transport af udstyret, især på vej, skal udføres på en sådan måde, at systemets komponenter (især elektriske komponenter) beskyttes mod kraftige stød, fugt, vibrationer osv.
- Ved pålæsning, løft, opbevaring og levering af produkter skal du undgå pludselige eller hurtige bevægelser. Pludselige eller hurtige bevægelser kan skade både produktet og personen som håndterer enhederne.
- Under transport skal produktet pakkes omhyggeligt for at undgå produktskade. Pludselige eller hurtige bevægelser, som kan få systemet til at vippe, skal undgås.
- Kontroller temperatur- og fugtighedskravene i produktdatabladet og installationsvejledningerne.
- Lad aldrig fremmedlegemer trænge ind i emballagen.
- Hvis produktet ikke blev håndteret korrekt under transporten, skal der udføres en kvalitetskontrol af produktet for at bekræfte, at der ikke er sket skade.
- Lad ikke emballerede produkter ligge udenfor. Ekstremt vejr kan forårsage alvorlig produktskade.
- Enhver maskine eller ethvert værktøj, der anvendes til at løfte produktet, skal kunne modstå dets vægt.
- Produktet er ikke udstyret med specifikt løfteværktøj.
- Antal personer til transport, håndtering og løft af enheden skal være i overensstemmelse med lokale regler og bestemmelser.
- Overhold de lokale regler og love for transport, håndtering og løft af produktet.

INSTALLATION

- Installatøren og ChargePoint-operatøren skal instrueres korrekt. Installatøren og ChargePoint-operatøren skal derfor læse og følge de tekniske instruktioner i installationsvejledningen for produktet og den vedlagte dokumentation.
- Personer til installationen skal overvejes på basis af vægten af enheden i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Passende jordforbindelse til laderen er obligatorisk for at sikre korrekt og sikker drift i forbindelse med opladning. Se installationsvejledningen for yderligere oplysninger.
- Instruktionerne i disse sikkerhedsretningslinjer, installationsmanualen eller den tekniske dokumentation erstatter ikke de lokale sikkerhedsforskrifter.
- Udstyret må ikke anvendes, hvis der konstateres driftsfejl.
- Installation, ibrugtagning, vedligeholdelse eller eftermontering af laderen skal udføres af autoriserede elektrikere, som er ansvarlige for overholdelse af eksisterende standarder og lokale installationsregler.
- Midlertidige reparationer bør undgås. Reparationsarbejde må kun udføres med originale reservedele, som skal monteres i overensstemmelse med den tilsigtede brug.
- De forpligtelser, der relaterer sig til de kommercielle komponenter, overdrages til de respektive producenter.
- Før du starter installationen, skal du sørge for, at den eksterne AC-afbryder er frakoblet og at afbryderne er slået fra.
- Enhver handling, der kræver at laderen er åben, kan medføre fare for elektrisk stød.
- Et elektrisk stød kan være livsfarligt. Undgå at berøre interne eller eksterne dele, der normalt er strømførende, mens systemet er tændt.
- Kabler og forbindelser skal altid være sikrede, i god stand, isolerede og af passende størrelse.
- Det er ikke muligt at installere laderen i et IT-netværk.
- I tilfælde af tilslutning i TT- eller TN-netværk må værdien af impedansen for jordfejlskredsløbet ikke overstige 100 ohm.
- Installer ikke produktet i områder, hvor der er brændbare stoffer til stede.
- Installer ikke produktet i områder, hvor der er risiko for eksplosionsfare.
- Se produktdatablade og installationsvejledninger vedrørende driftstemperatur, luftfugtighedsgrænser og maks. højde for installationen.
- Sørg for 300 mm frirum på enhedens venstre og højre side, så tilstrækkelig luftcirkulation kan garanteres.

VEDLIGEHOLDELSE

- Installation, ibrugtagning, vedligeholdelse eller eftermontering af produktet skal udføres af kvalificerede elektrikere, som er ansvarlige for overholdelse af eksisterende standarder og lokale installationsregler.
- I tilfælde af fejl i enheden, og der trykkes på nødstopknappen, skal du kontrollere, at enheden, kablerne og stikkene er i god stand, før du påbegynder vedligeholdelsesarbejdet.
- Før du påbegynder vedligeholdelsesarbejde, skal du sikre dig, at opladningsprocessen er afsluttet, at systemet er slukket, og at den eksterne AC-afbryder er slået fra. Kontroller status for afbryderen.
- Vent mindst 10 minutter efter frakobling af enheden fra strømforsyningen, så dens komponenter kan køle af, og alle statiske ellagringsenheder kan aflade, før der udføres vedligeholdelsesarbejde. Kabinettet kan blive overophedet under drift eller opvarmet af direkte sollys og det kan forårsage forbrændinger ved kontakt. For at undgå forbrændinger fra en overophedet overflade som følge af sollys skal du bruge passende personlige værnemidler eller vente på, at udstyret køler ned, før du berører det.
- For at frakoble opladeren skal du først slukke eventuelle eksterne beskyttelseskontakter og først derefter frakoble strømmen ved at slå hovedafbryderen fra.

AFINSTALLERING

- Før du udfører arbejde på produktet, skal du sikre dig, at opladningsprocessen er afsluttet, og at den eksterne AC-afbryder er slået fra. Kontroller status for afbryderen.
- Vent mindst 10 minutter efter frakobling af enheden fra strømforsyningen, så dens komponenter kan køle af, og alle statiske lagringsenheder kan aflade, før enheden fjernes. Kabinettet kan blive overophedet under drift eller opvarmet af direkte sollys, hvilket kan forårsage forbrændinger ved kontakt. For at undgå forbrændinger skal du bruge passende beskyttelsesudstyr eller vente på, at udstyret køler ned, før du berører det.
- Frakobl eventuel belastning fra opladeren.
- Afmonter opladeren.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

- Produktet skal genanvendes i overensstemmelse med lokale miljøforskrifter og må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.
- Når produktet er udtjent, skal det transporteres til et forarbejdningscenter for elektrisk og elektronisk affald.
- Bortskaf ikke affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) sammen med husholdningsaffald.
- Se www.eaton.com/recycling.